

Модель		ADT-163FHD	
Видеовход		16 каналов	
Видео	Вход	16 x HD-SDI (1080p@60fps, 1080p@50fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps, 1080i@60fps, 1080i@50fps, 720p@60fps, 720p@50fps)	
	Выход	Max. 1920x1080 2 независимых выхода: 1 HDMI с аудио, 1 VGA 1BNC (NTSC/PAL) дублирующий HDMI либо VGA	
Аудио	Вход	16 HD-SDI 16 RCA (1 общий для двустороннего аудио)	
	Выход	2 RCA	
Система	Операционная система	Linux OS	
	SATA устройства	Max. x 7 SATA устройств (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDx1+eSATAx1)	
	Внешние HDD	eSATA	
	Тревожные вх./вых.	16вх./ 4вых.	
	Последовательный интерфейс	RS-485	
	USB	2 x USB2.0	
	Размеры (мм)	442x92x438мм	
	Вес (без HDD/DVD±RW)	6.0 кг	
	Питание	220В	
	Потребление	220Вт	
Дисплей	Скорость на отображение	1080p / 720p 480fps	
	Деление каналов	1, 4, 8,16 автолистание.	
	Автоматическое переключение каналов	1 ~ 99 сек	
	Режим	Зум (цифровой) x2~ x8), автолистание.	
Запись	Сжатие	H.264 High Profile	
	Двойной поток (Разрешение)	Основной поток (Запись)	1920 x 1080, 1280 x 720
		Субпоток (Сеть)	640 x 360 / 320 x 180
	Качество изображение	10~100	
	Режим	Постоянная, ручная, по событию, оп расписанию	
	Скорость	480 к/с	
	Предзапись	1 ~ 10 сек	
Послезапись	1 ~ 100 сек		
Воспроизведение	Дисплей	1, 4, 8, 16	
	Режим поиска	Время/Событие	
	Зум (цифровой)	x2 ~ x8	
	Стопкадр	+	
	Скорость	Воспроизведение, пауза, стоп, медленная (1/2, 1/4, 1/8), быстрая (4, 8, 16, 32),	
	Устройство	HDD / eSATA	
Сеть	Сетевой интерфейс	10/100/1000 Ethernet	
	Протокол	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS	
	Операционные системы	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X	
	ПО для удаленной работы	iWatch DVR, IE Browser	

	Доступ	1 Admin + 8 Пользователей
	CMS	CMS для Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	Мобильные устройства	Windows Phone, Blackberry, iPhone, iPad, Android
	События	отправка на E-mail
Резервное копирование	Интерфейс	USB 2.0 или SATA
	Копирование аудио	+
	Сеть	+
	Устройства	iWatch DVR, USB Flash Drive, USB DVD±RW, SATA DVD±RW, Blueraу-R
Тревоги	Детекция движения	Чувствительность 100 (уровней)
	Журнал событий	До 10000 событий (Датчик, движение, потеря видео, включение питания, удаленный доступ, выход, ошибка HDD, HDD заполнен)
Отображение и управление	Графический интерфейс	32-bit True Color
	Поддержка языков	Мультиязычный, включая русский
	Название камеры	+
	USB мышь	+
	Сенсорная панель	Сенсорный ЖК-монитор (USB интерфейс, только EETI Chipset)
	Пульт	+
	Обновление прошивки	USB Flash Drive, iWatch DVR
	Кнопки управления	Передняя панель
	PTZ	Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin